

# Shelly PRO Dimmer 2PM



## Optimalizovaná spotřeba energie

Stmívač Shelly Pro Dimmer 2PM je ideálním řešením pro různé potřeby stmívání a měření spotřeby - od rozsáhlých obytných prostor s více místnostmi až po náročné požadavky hotelů nebo velkých kancelářských prostor. Jako součást profesionální řady je zařízení navrženo pro bezproblémovou integraci do skříně s DIN lištou, což umožňuje přesně ovládat a monitorovat světla v různých místnostech. Můžete tak lépe plánovat firemní výdaje a strategicky optimalizovat spotřebu energie pro zvýšení efektivity a hospodárnosti.

## Jas, který vyhovuje vaši aktivitě

Stmívač Shelly Pro Dimmer 2PM umožnuje jemně vyladěné ovládání a dokonalé přizpůsobení osvětlení. Nastavte minimální a maximální úroveň jasu tak, aby odpovídala vašim osobním preferencím i možnostem žárovek, a zajistěte, aby osvětlení ve vaší domácnosti bylo vždy tak akorát. Stmívač Shelly Pro Dimmer 2PM však nabízí více než jen přizpůsobení jasu. Umožňuje také přednastavit preferované scény osvětlení pro různé činnosti a nálady. Ať už chcete nastavit atmosféru pro relaxační večer nebo zajistit nejlepší jas pro soustředěné úkoly, jednoduše použijte stávající nástěnný vypínač pro rychlý přechod mezi zvolenými atmosférami.



### LAN, Wi-Fi a Bluetooth

Připojení k síti LAN pro vysokou bezpečnost a spolehlivost. Simultánní použití Wi-Fi a LAN jako záloha v případě potřeby.



### Nastavení intenzity světla

Pomocí funkce stmívání můžete nastavit jas světel podle svých preferencí.



### Sledování příkonu

Shelly Pro Dimmer 2PM poskytuje přesné sledování spotřeby energie.



### Flexibilní ovládání vstupu

Použijte jej se svými stávajícími přepínači, bez ohledu na to, zda jsou jednotlačítkové nebo dvoutlačítkové.



### Chytré rozvrhy

Nastavte si vlastní rozvrhy podle svého denního programu nebo se řídte východem/západem slunce a podle toho ovládejte osvětlení.



### Chytré scény

Nastavte si vlastní scény kombinací stmívače Shelly Dimmer2 s dalšími zařízeními Shelly.

# NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY DOMŮ A FIREMNÍCH OBJEKTŮ

Shelly Pro Dimmer 2PM je dvoukanálový inteligentní stmívač s možností montáže na DIN lištu. Použijte jej k ovládání, stmívání a měření výkonu široké škály halogenových světel, stmívatelných LED a feromagnetických transformátorů v rozmezí 110-240 V. Lze nastavit různé typy akcí, scénářů a plánů a synchronizovat tak osvětlení s vašimi každodenními činnostmi nebo obchodními potřebami.


## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	110-240 VAC, 50/60 Hz
Max. výstupní výkon	200 W
V souladu s EU normami:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RED 2014/53/EU</li> <li>• LVD 2014/35/EU</li> <li>• EMC 2014/30/EU</li> <li>• RoHS2 2011/65/EU</li> </ul>
Provozní teplota	-20°C až 40°C
Max. RF výkon	20 dBm
WiFi protokol	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Frekvence	2400 - 2495 MHz
Provozní dosah WiFi (v závislosti na místních podmínkách)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• až 30 m (uvnitř)</li> <li>• až 50 m (venku)</li> </ul>
Rozměry (VxŠxH)	94x19x69 mm
Spotřeba	< 2 W
Rozsah průrezů vodiče	0,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (zelený konektor) 0,5 až 1,5 mm <sup>2</sup> (modrý konektor)

## Podporované typy zátěží

HV LED zdroje (stmívatelné): 200 W  
 Stmívatelné elektronické transformátory: 180 W  
 HV LED zdroj (nestmívatelné): 110 W (režim Zap/Vyp)  
 Žárovky: 200 W  
 HV halogenové žárovky: 200 W  
 Vinutý transformátor: 200 VA

## SCHÉMA ZAPOJENÍ



### Legenda

Svorky přístroje:

SW1 a SW2: Vstupní svorky spínače ovládající O1

SW3 a SW4: Vstupní svorky spínače ovládající O2

O1: Výstupní svorka zátěžového obvodu 1

O2: Výstupní svorka zátěžového obvodu 2

L: Svorka fáze

N: Svorka nulového vodiče

LAN: Konektor RJ45

Vodiče:

N: Nulový vodič

L: Fázový vodič (110 - 240 V~ 50/60 Hz)